



Wielostrefowy wzmacniacz kontrolujący CAAS44

Specyfikacje

Wejście źródłowe audio:	4
Strefy na kontroler:	4
Strefy na system:	max.8
Porty klawiatur:	RJ45, T568A stand.
Interfejs:	DB9 dla RS-232
Impedancja wejściowa:	50 kilo Ohm
Poziom wejściowy:	max. 2.2 Vrms
Ilość kanałów wzmacniacza:	8 (2 na strefę)
Moc:	40 W RMS przy 8 ohm
Pasma przenoszenia:	20Hz do 20kHz +/-2.5dB
Zniekształcenia:	<0.10% THD+N od 20 Hz do 20 KHz
Stosunek sygnał/szum:	>90dB A-ważone, >80dB nieważone
Impedancja głośników:	8 ohm, min.6 ohm
Wyjścia przekaźnika(trigera):	12 VDC 100 mA max
Wyjście przekaźnika wyciszenia (trigger mute):	12 VDC
Zasilanie:	220-240 VAC 1.25 A, 50-60Hz
Bezpieczniki:	T1.25A H 250V Europa
Wymiary:	43szer x9.9wys x29.2głęb cm
Waga:	8kg

Akcesoria

Pilot zdalnego sterowania CAS-RC



Klawiatury sterujące: KP4, KPL

*Uwaga! Wzmacniacz CAS44 nie może być podłączony z CAA66 dla 10 strefowego systemu nagłośnienia.



Russound

www.russound.com

©2005 Russound. All rights reserved. All trademarks are the property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice. Russound is not responsible for typographical errors or omissions. LR1200-0005 102005

Russound.

CAS44

Wielostrefowy wzmacniacz kontrolujący
Cztery źródła /cztery strefy



Produkt dopasowany do nowoczesnego stylu życia

Muzyka dopasowana do nastroju

Pełna kontrola w zasięgu ręki

CAS44 MULTIZONE CONTROLLER

